

Guía rápida del terminal Alcatel 4018



Auricular

Pantalla: se muestran los diferentes menús. Las opciones serán diferentes si el terminal está en reposo o durante una llamada.

Teclado alfanumérico

Acceso servicio mensajería. Cuando el piloto parpadea significa que hay una llamada sin responder.

Tecla de colgar / Finalizar aplicación

Tecla de rellamada: permite llamar al último número marcado.

Tecla de aceptar / Validar

Teclas de navegación: Permiten navegar por los menús del terminal.

Tecla de retroceso / Salida Permite ascender de nivel o regresar a la página de inicio.

Tecla Directorio

Tecla de información. Permite acceder a la configuración y obtener información de las teclas del terminal.

Teclas de control del volumen
+ -

Teclas programables. El indicador luminoso se enciende cuando está activada la función de la tecla asociada.

Tecla de silencio / interfono:

- En conversación permite que no te oigan.
- En reposo permite responder automáticamente a las llamadas.

Tecla de manos libres / Altavoz

CONTRASEÑA POR DEFECTO: 0000

Las funciones principales en una llamada

Para realizar una llamada...

Descuelga el auricular y marca el núm. de teléfono o pulsa  para activar el modo **manos libres**.

Para responder a una llamada...

Descuelga el auricular. Otras opciones son **presionar** la tecla cuyo piloto esté encendido o pulsar el botón  para responder en modo **manos libres**.

Para finalizar una llamada...

Cuelga el auricular o pulsa .

Para poner al interlocutor en espera...

Debes pulsar la tecla asociada  al indicador luminoso fijo de color verde. Al pulsarla el indicador comenzará a parpadear.

Para **recuperar** la llamada pulsa la tecla asociada  al indicador luminoso de color verde que parpadee y podrás seguir hablando con tu interlocutor.

Para llamar a un 2º interlocutor y/o pasar la llamada a otro usuario...

Durante la conversación **marca directamente** el núm. de teléfono. El primer interlocutor quedará automáticamente en espera y podrás hablar con el segundo interlocutor.

Si deseas pasar la llamada al 2º interlocutor, muévete con la tecla  y localiza **> Transferir** y , o cuelga  directamente.

Para marcar las opciones de una centralita (números DTMF)...

Cuando realices una llamada, y una centralita te solicite que indiques una opción, **pulsa directamente** el número deseado.

Para crear una conferencia...

Debes tener a un interlocutor en línea y a un segundo en espera. Con la tecla  escoge la opción

> Conferencia y .

Si deseas añadir nuevos interlocutores, con la tecla  localiza la opción **> Añadir** y pulsa .

Marca el nuevo núm. de teléfono y cuando responda el interlocutor, **> Insertar** y .

Para finalizar la conferencia pulsa .

El desvío de llamadas

Para desviar llamadas a otro número de teléfono...

Sitúate en **> Desvío > Desvío inmed.** utilizando la tecla , y pulsa .

Verás un mensaje de aceptación del desvío.

Ajustar la configuración de tu terminal

Para personalizar el timbre...

Con la tecla  accede a **> Configuración > Mi terminal > Mi timbre**

Puedes escoger el timbre para las llamadas internas y las externas. En **> Nivel** puedes escoger el volumen del timbre. Utiliza la tecla  y presiona  para finalizar el proceso.

Para ajustar el contraste de la pantalla...

Con la tecla  accede a **> Configuración > Mi terminal > Contraste**

Aprieta las teclas de y , o la tecla  para cambiar el contraste de la pantalla.

Para conocer el número del teléfono del terminal...

Con la tecla  accede a **¿Quién soy?** y pulsa .

Verás el teléfono del terminal moviéndote con la tecla .